


BEGA**24 125**

Decken- und Wandleuchte
Ceiling and wall luminaire
Plafonnier et applique

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Großflächenleuchte als Decken- und Wandleuchte mit sehr hoher Lichtleistung und großer gleichmäßiger Lichtstärkeverteilung.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Aluminiumguss und Edelstahl
Kunststoffabdeckung mit lichtstreuender weißer Mattierung
Silikondichtung
4 Befestigungsbohrungen ø 9,2 mm
Abstand 636 x 636 mm
4 x 90° versetzt auf einem Teilkreis ø 900 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 15 % begrenzt
DALI steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use**Application**

Large-area luminaire as ceiling and wall luminaire with high light power and high uniform light distribution.

Product description

Luminaire made of aluminium, aluminium alloy and stainless steel
Synthetic diffuser with white light-diffusing matt finish
Silicone gasket
4 mounting holes ø 9.2 mm
Distance 636 x 636 mm
4 x 90° displaced on a pitch circle ø 900 mm
2 cable entries for through-wiring of mains supply cable ø 7-10.5 mm, max. 5 G 1.5[□]
Connection terminal 2.5[□]
Earth conductor connection
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
During DC operation the LED power is reduced to 15 %
DALI controllable
A basic isolation exists between power cable and control line
Safety class I
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
CE – Conformity mark

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Plafonnier et applique de grande taille comme applique et plafonnier à répartition lumineuse uniforme et puissance lumineuse très élevée.

Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium, fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Vasque synthétique
Opale mat diffusante
Joint silicone
4 trous de fixation ø 9,2 mm
entraxe 636 x 636 mm
à 4 x 90° sur un cercle de ø 900 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]
Bornier 2,5[□]
Mise à la terre
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
En utilisant la tension continue le wattage est réduit à 15 %
Gradable DALI
Une isolation d'origine existe entre le secteur et les câbles de commande
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	192,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	216 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Lebensdauerkriterien	50000 h/L ₇₀

Lamp

Module connected wattage	192.8 W
Luminaire connected wattage	216 W
Rated temperature	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Service life criteria	50000 h/L ₇₀

Lampe

Puissance raccordée du module	192,8 W
Puissance raccordée du luminaire	216 W
Température de référence	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Critères relatifs à la durée de vie	50000 h/L ₇₀

24 125 K3

Modul-Bezeichnung	
2x LED-0990/830 + 2x LED-0991/830	
+ 2x LED-0992/830 + 2x LED-1027/830	
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Modul-Lichtstrom	31400 lm
Leuchten-Lichtstrom*	25500 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	118,1 lm/W

24 125 K3

Module designation	
2x LED-0990/830 + 2x LED-0991/830	
+ 2x LED-0992/830 + 2x LED-1027/830	
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >80
Module luminous flux	31400 lm
Luminaire luminous flux*	25500 lm
Luminaire luminous efficiency*	118,1 lm/W

24 125 K3

Marquage des modules	
2x LED-0990/830 + 2x LED-0991/830	
+ 2x LED-0992/830 + 2x LED-1027/830	
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >80
Flux lumineux du module	31400 lm
Flux lumineux du luminaire*	25500 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	118,1 lm/W

24 125 K4

Modul-Bezeichnung	
2x LED-0990/840 + 2x LED-0991/840	
+ 2x LED-0992/840 + 2x LED-1027/840	
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Modul-Lichtstrom	33020 lm
Leuchten-Lichtstrom*	26815 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	124,1 lm/W

24 125 K4

Module designation	
2x LED-0990/840 + 2x LED-0991/840	
+ 2x LED-0992/840 + 2x LED-1027/840	
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI >80
Module luminous flux	33020 lm
Luminaire luminous flux*	26815 lm
Luminaire luminous efficiency*	124,1 lm/W

24 125 K4

Marquage des modules	
2x LED-0990/840 + 2x LED-0991/840	
+ 2x LED-0992/840 + 2x LED-1027/840	
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >80
Flux lumineux du module	33020 lm
Flux lumineux du luminaire*	26815 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	124,1 lm/W

* vorläufige Daten

* preliminary data

* données provisoires

Vor der Montage zu beachten:

Für die Befestigung der Leuchte ist auf ausreichende Tragfähigkeit der Deckenfläche zu achten.
Für den elektrischen Anschluss muss die Lage der Leitungseinführung (siehe Skizze Pos. **A**) berücksichtigt werden.
4 Befestigungspunkte im Abstand von 636 x 636 mm in die Befestigungsfläche einbringen.
Allgemeine Befestiger sind nicht für alle Anwendungen geeignet.
Auf bauaufsichtliche Zulassung achten.

Notice prior to installation:

For fixing the luminaire please consider sufficient load capacity of the ceiling.
For the electrical connection the position of the cable entry must be considered (see sketch Pos. **A**).
Drill 4 mounting points in the mounting surface with 636 x 636 mm spacing.
General fixing material may not be suitable for all applications.
Note approval of building supervision.

A respecter avant l'installation :

Le plafond doit être conçu pour pouvoir supporter le poids du luminaire.
Pour le raccordement électrique la position de l'entrée de câble doit être respectée (voir schéma Pos. **A**).
Perçer les 4 points de fixation de l'entraxe de 636 x 636 mm dans la surface de fixation.
Les fixations universelles peuvent ne pas convenir.
Respecter les consignes et surveiller l'avancement des travaux.

Montage


LEDs sind hochwertig elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.



Leuchte öffnen:
Schrauben lösen und Leuchtenabdeckung aufschwenken.
Für die Montage des Leuchtenunterteils kann die Leuchtenabdeckung und die elektrische Einrichtung demontiert werden.
Dazu Innensechskantschrauben (SW 4) am Scharnier lösen und Leuchtenabdeckung entnehmen.
Sechskantmutter (SW 10) lösen und gesamte elektrische Einrichtung herausnehmen.
Bei der Wandmontage beachten:
Das Scharnier am Leuchtenunterteil muss immer oben liegen.
Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtenunterteil führen.
Das Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.
Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden. Elektrische Einrichtung einsetzen und befestigen. Schutzleiterverbindung herstellen.
Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen.
Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DALI zu verwenden.
Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.
Leuchtenabdeckung in das Scharnier am Leuchtenunterteil einsetzen und mit Innensechskantschraube sichern.
Leuchtenabdeckung auf Leuchtenunterteil schwenken und befestigen.
Dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern.
Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Austausch der LED-Module

Die Bezeichnung der LED-Module ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.
Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung der LED-Module.
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.
Leuchte schließen.

Open the luminaire:
Undo screws and swing open luminaire cover.
For assembling the luminaire base the luminaire cover and the electrical unit can be disassembled.
For this purpose undo hexagon socket screws (wrench size 4) at the hinge and remove luminaire cover.
Undo hexagon nuts (wrench size 10) and remove the complete electrical unit.
For wall mounting please note:
The hinge at the luminaire base must always be located at the top.
Lead the mains supply cable through the cable entry of the luminaire base.
Fix luminaire base with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.
It is absolutely essential to use the enclosed ring gaskets
Insert and fix the electrical unit
Make earth conductor connection.
Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection.
For digital control please use the connecting terminal DALI.
In case this connector is not used the luminaire will be operated at full light output.
Insert luminaire cover into the hinge at the luminaire base and secure with hexagon socket screw.
Swivel luminaire cover onto the luminaire base and fix it.
Make sure that the gasket is positioned correctly.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits.
Do not use high pressure cleaners.

Replacing the LED modules

The designation of the LED modules is noted on a label in the luminaire.
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.
The modules can be replaced by qualified persons using standard tools.
Disconnect the system and open the luminaire.
Please follow the installation instructions for the LED modules.
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.
Defective glass must be replaced.
Close the luminaire.

Ouvrir le luminaire:
Desserrer les vis et ouvrir la partie supérieure du luminaire en pivotant. Pour le montage de la platine la partie supérieure du luminaire et l'appareillage peuvent être démontés. Desserrer les vis à six pans creux (SW 4) à la charnière et retirer la partie supérieure du luminaire.
Desserrer les écrous hexagonaux (SW 10) et retirer l'appareillage électrique totale. Attention concernant le montage mural :
La charnière doit toujours se trouver au-dessus.
Introduire le câble de raccordement dans la platine du luminaire par l'entrée de câble du luminaire.
Fixer la platine du luminaire sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.
Utiliser dans tous les cas les joints fournis.
Installer et fixer l'appareillage électrique.
Mettre à la terre.
Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique.
Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DALI.
Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale.
Installer la partie supérieure dans les charnières se trouvant à la platine et fixer.
Pivoter la partie supérieure du luminaire sur la platine et fixer.
Veiller au bon emplacement du joint.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le débarrasser des dépôts et des souillures.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Remplacement du modules LED

La désignation du modules LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.
Respecter la fiche d'utilisation du modules LED.
Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.
Un verre endommagé doit être remplacé.
Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Kunststoffabdeckung	15 000 410
LED-Netzteil	DEV-0159/1400
LED-Modul 3000 K	LED-0990/830
LED-Modul 4000 K	LED-0990/840
LED-Modul 3000 K	LED-0991/830
LED-Modul 4000 K	LED-0991/840
LED-Modul 3000 K	LED-0992/830
LED-Modul 4000 K	LED-0992/840
LED-Modul 3000 K	LED-1027/830
LED-Modul 4000 K	LED-1027/840
Dichtung	83 001 818

Spares

Synthetic diffuser	15 000 410
LED power supply unit	DEV-0159/1400
LED module 3000 K	LED-0990/830
LED module 4000 K	LED-0990/840
LED module 3000 K	LED-0991/830
LED module 4000 K	LED-0991/840
LED module 3000 K	LED-0992/830
LED module 4000 K	LED-0992/840
LED module 3000 K	LED-1027/830
LED module 4000 K	LED-1027/840
Gasket	83 001 818

Pièces de rechange

Vasque synthétique	15 000 410
Bloc d'alimentation LED	DEV-0159/1400
Module LED 3000 K	LED-0990/830
Module LED 4000 K	LED-0990/840
Module LED 3000 K	LED-0991/830
Module LED 4000 K	LED-0991/840
Module LED 3000 K	LED-0992/830
Module LED 4000 K	LED-0992/840
Module LED 3000 K	LED-1027/830
Module LED 4000 K	LED-1027/840
Joint	83 001 818