

## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА ARD-STRING-CLASSIC «НИТИ»

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодная гирлянда «НИТИ» предназначена для создания светового праздничного декора.
- 1.2. Может применяться как самостоятельное украшение и как световой элемент иллюминации.
- 1.3. Имеет разъем для соединения нескольких гирлянд в единую линию.
- 1.4. Подключается к сети питания AC 230 В с помощью питающего кабеля с выпрямителем напряжения и сетевой вилкой, приобретаемого отдельно.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 2.1. Основные параметры серии.

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                               | DC 230 В*     |
| Мощность, потребляемая от сети                   | 7 Вт          |
| Количество светодиодов                           | 100 шт.       |
| Длина одной гирлянды                             | 10 м          |
| Максимальная длина последовательного подключения | 150 м/50 м**  |
| Материал оболочки провода                        | ПВХ           |
| Степень защиты от внешних воздействий            | IP65          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды     | -30... +40 °C |

\* Для подключения к сети AC 230 В используйте специальный шнур питания с преобразователем AC/DC (приобретается отдельно).

\*\* Для гирлянд с постоянным свечением, эффектом мерцания и динамическими эффектами — 150м;  
для гирлянд с эффектом свечения PULSE — 50 м.

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките гирлянду из упаковки и расправьте ее. Проверьте целостность проводов, отсутствие повреждения изоляции.