

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### DEEP RINGO S LED 93033 S1

202 28 811 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 90 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 28 811 932 B)  
БЕЛЫЙ (202 28 811 932 W)  
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 28 811 932 MMAT)

#### NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W  
Светильник: 833 lm // 12 W // 70 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP43/20-20/20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 161  
CONCRETE BOX 161  
MOUNTING KIT 75  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_28\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO S LED 93033 S1  
202 28 811 932


## Совместимость с потолком



**Подвесной потолок**

Оptionальный


[MOUNTING KIT 75](#)



**Гипсокартон**

Оptionальный


[MOUNTING KIT 75](#)




**Штукатурка**

Оptionальный

[MOUNTING KIT 75](#)  
[PLASTERKIT 161](#)




**Дерево**



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75](#)  
[PLASTERKIT 161](#)  
[CONCRETE BOX 161](#)



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

[PLASTERKIT 161](#)  
[CONCRETE BOX 161](#)




**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью

[PLASTERKIT 161](#)  
[CONCRETE BOX 161](#)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 161  
207 01 161

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 161  
270 11 161

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75  
202 00 75

Фото проекта

