

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

INLET S HW

304 05 13

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  22 x 170 мм

Глубина встройки: 45 мм

Толщина монтажной поверхности: min.12

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 05 13 A)
БЕЛЫЙ (304 05 13 W)

INCL. 1 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 2700K
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 115 lm // 1 W // 117 lm/W
Светильник: 14 lm // 2 W // 7 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20





















Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 145
CONCRETE BOX 145
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MOUNTING KIT FLUSH INLET


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_05_11_HAND.pdf](#)

INLET S HW
304 05 13

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48V DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->12 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3->11</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3->11</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3->11</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3->11</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3->11</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5->7</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(7)</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->12(12)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->14</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 6(6)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19(19) / - / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 4->14(11) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->13(11) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 20(20) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18->23 / - / -</p>


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 4 >31(31) / /

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz

110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 4 >31(31) / /

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




PLASTERKIT 145
304 05 99

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 145
304 05 98

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH INLET S
304 05 01

Фото проекта

