

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

## INLET S NW

304 05 14

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  22 x 170 мм

Глубина встройки: 45 мм

Толщина монтажной поверхности: min.12

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 05 14 A)  
БЕЛЫЙ (304 05 14 W)

INCL. 1 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 4000K  
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 130 lm // 1 W // 133 lm/W  
Светильник: 16 lm // 2 W // 8 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20





















Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 145  
CONCRETE BOX 145  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
MOUNTING KIT FLUSH INLET


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304\\_05\\_11\\_HAND.pdf](#)

**INLET S NW**  
304 05 14

**Ссылки по теме**  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48V DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3-&gt;12 / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3-&gt;11</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3-&gt;11</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3-&gt;11</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3-&gt;11</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3-&gt;11</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5-&gt;7</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(7)</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7-&gt;12(12)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10-&gt;14</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6(6)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19(19) / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4-&gt;14(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2-&gt;13(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 20(20) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18-&gt;23 / - / -</p>


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 4 >31(31) / /

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz

110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 4 >31(31) / /

**Ссылки по теме**

## МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




PLASTERKIT 145  
304 05 99

**Ссылки по теме**

## МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 145  
304 05 98

**Ссылки по теме**

## МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH INLET S  
304 05 01

Фото проекта

