

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### LOOK IN NW

304 13 04

[Ссылка на сайт](#)























|                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контурная форма/размер:                                                      |  41 мм |
| Глубина встройки:                                                            | 38 мм                                                                                    |
| Доступные цвета:                                                             | АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 13 04 А)<br>БЕЛЫЙ (304 13 04 W)                                         |
| INCL. 1 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 4000K<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |                                                                                          |
| Светодиодная Техника:                                                        | Источник света: 130 lm // 1 W // 133 lm/W<br>Светильник: 19 lm // 2 W // 10 lm/W         |
| Класс:                                                                       | III                                                                                      |
| Вес:                                                                         | 0.1 КГ                                                                                   |
| Уровень защиты:                                                              | IP20                                                                                     |
| Минимальное расстояние:                                                      | нет данных                                                                               |
| Опции:                                                                       | CONCRETE BOX 153<br>CONCRETE BOX TR 154<br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM                 |

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304\\_13\\_01\\_HAND.pdf](#)


LOOK IN NW  
304 13 04

## Ссылки по теме

## СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br/>300 90 67<br/>Количество светильников: 3-&gt;12 / - / -</p>              | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br/>300 48 350 ED1<br/>Количество светильников: 3-&gt;11</p>           | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br/>300 48 350 ED5<br/>Количество светильников: 3-&gt;11</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br/>300 48 350 MDL<br/>Количество светильников: 3-&gt;11</p>             |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br/>300 48 350 WDL<br/>Количество светильников: 3-&gt;11</p>                   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br/>300 48 500 ED1<br/>Количество светильников: 3-&gt;11</p>          | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br/>300 90 110<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 5-&gt;7</p>           | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W<br/>300 90 91<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11(7)</p>               |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8<br/>300 90 3112<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 7-&gt;12(12)</p>       | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8<br/>300 90 116<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 10-&gt;14</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W<br/>300 90 108<br/>110-240V / 0/ 50-60Hz<br/>Количество светильников: 6(6)</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER<br/>300 90 914<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 19(19) / - / -</p>       |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1<br/>300 90 64<br/>110-240V / 0/ 50-60Hz<br/>Количество светильников: 4-&gt;14(11) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 125<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11(11) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 68<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2-&gt;13(11) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br/>300 90 61<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11 / - / -</p>       |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 124<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11(11) / - / -</p>         | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 60<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11(11) / - / -</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br/>300 90 63<br/>110-240V / 0/ 50-60Hz<br/>Количество светильников: 20(20) / - / -</p>    | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br/>300 90 135<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 18-&gt;23 / - / -</p> |


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 >31(31) / /

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 >31(31) / /

## Ссылки по теме


## МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX 153  
302 20 21

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX TR 154  
302 20 22

Фото проекта

