

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOOK OUT WW

304 13 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  41 мм

Глубина встройки: 38 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 13 12 A)

INCL. 1 x LED WHITE 1,1-1,6W / CRI>80 / 3000K / max.168lm

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 168 lm // 1 W // 117 lm/W
Светильник: 23 lm // 2 W // 11 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP54

Минимальное расстояние: нет данных




















Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
CONCRETE BOX 153
CONCRETE BOX TR 154











Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_13_11_02_HAND.pdf](#)

LOOK OUT WW 304 13 12

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->12 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5->7	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(7)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->12(12)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->14	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6(6)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4->6	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->12(6)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->12(12)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 4W 300 90 22 120-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19(19) / 19(19) / -

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светодиодных чипов: 4 >34(41) / 13(9) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 11(11) / 11(9) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 2 >13(11) / 2 >13(9) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 11 / 11 /
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 11(11) / 11(9) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 11(11) / 11(9) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светодиодных чипов: 20(20) / 10(10) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 18 >22 / 12 >22 /
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 4 >34(34) / 27(22) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодных чипов: 4 >34(34) / 27(22) /		

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА



Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE BOX 153 302 20 21	Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE BOX TR 154 302 20 22
--	---

Фото проекта

