

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI DIRO R TRIMLESS 83020

415 332 832

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 67 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 4,1-6W / CRI>80 / 3000K / max.558lm

INCL.1 x LENS FL-20°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светильник: 374 lm // 7 W // 54 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_332_XXX_HAND.pdf](#)

MINI DIRO R TRIMLESS 83020
415 332 832

Совместимость с потолком




Подвесной потолок

MINI DIRO R TRIMLESS 83020
415 332 832

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3 / -</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3</p>
<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 3</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p> <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 3</p>


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->3(3)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 3(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3(3)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 5(5)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 4(3) / 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3 / 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 5(5)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->6 / 3->6


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

Фото проекта

