

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI SPY

414 13 839

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	⌀ 46 мм
Глубина встройки:	35 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.25
Доступные цвета:	БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (414 13 839 W-W)
ADJUSTABLE 0°-45° / 355° INCL.1 x LED WHITE 1,1-1,6W / CRI>80 / 3000K INCL.1 x LENS 19° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC ON REQUEST : 4000K	
Светодиодная Техника:	Источник света: 168 lm // 1 W // 117 lm/W Светильник: 84 lm // 2 W // 42 lm/W
Класс:	III
Вес:	0.1 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_13_839_HAND.pdf](#)

MINI SPY
414 13 839


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Дерево

MINI SPY
414 13 839

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: 3->12 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Количество светильников: 3->11

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Количество светильников: 3->11

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Количество светильников: 3->11

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 15W WDL
300 48 500 WDL
Количество светильников: 3->11

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Количество светильников: 3->11


Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Количество светильников: 3->11

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Количество светильников: 3->11

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Количество светильников: 3-> 11

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5->7

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11(7)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 7->12(12)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 10->14

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 6(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->6

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 7->11

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 2->12(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 10->12(12)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 4W
300 90 22
120-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 19(19) / 19(19) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 4->14(11) / 13(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11(11) / 11(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->13(11) / 2->13(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM8
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11 / 11 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11(11) / 11(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11(11) / 11(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 20(20) / 19(19) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 18->23 / 12->23 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->31(31) / 27(22) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->31(31) / 27(22) / -

Фото проекта

