

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

PUT LED MAGNETIC 92720

202 911 811 929

[Ссылка на сайт](#)



ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL.1 x LENS FL-20°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светильник: 749 lm // 12 W // 63 lm/W

Класс:	III
Вес:	0.2 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
Аксессуары:	CONE PUT LED HONEYCOMB 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_911_811_XXX_HAND.pdf](#)

PUT LED MAGNETIC 92720

















202 911 811 929














HOLE IN ONE R15 LED

HOLE IN ONE S15 LED

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM5 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8 300 90 108 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 2(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / 2(1) /
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4(1) / 4(1) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / 2(1) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / 2 /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 4(1) /
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 2(1) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 2(2) /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2 / 2 > 2 /	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 4(2) /
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 4(2) /			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  CONE PUT LED 201 50 50	Ссылка на сайт / Техническое описание  HONEYCOMB 50 413 03 01
--	--

PUT LED MAGNETIC 92720
202 911 811 929

Фото проекта

