

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

REO 2 S OK 93033 S1

202 38 812 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  190 x 98 mm

Глубина встройки: 70 mm

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 38 812 932 A)
БЕЛЫЙ (202 38 812 932 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°
INCL.2 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm
INCL.2 x REFLECTOR FL-33°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 2150 lm // 20 W // 110 lm/W
Светильник: 24 W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ
Уровень защиты: IP23/20-20/20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_38_812_XXX_HAND.pdf](#)

REO 2 S OK 93033 S1
202 38 812 932

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

REO 2 S OK 93033 S1
202 38 812 932

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: 1 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Количество светильников: 0,5


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 0,5(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 0,5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 0,5(0,5) / 0,5(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 0,5(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: - / 1 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

Фото проекта

