

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

## SPY CLIP 92718

414 341 811 921

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  50 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 341 811 921 B-B)  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 341 811 921 W-B)  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (414 341 811 921 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL. 1 x REFLECTOR SP-18°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W  
Светильник: 595 lm // 12 W // 50 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM  
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Аксессуары: HONEYCOMB 50  
LINEAR SPREAD LENS 50  
SPREAD LENS 50  
SOFTENING LENS 50  
GLASS SBL 50


Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_341\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

SPY CLIP 92718

414 341 811 921


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Гипсокартон**

**Оptionальный**


MOUNTING KIT FLUSH SPY




**Штукатурка**

**Только с помощью**


MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Дерево**




**Бетон**



**Бетон + штукатурка**

**Только с помощью**


MOUNTING KIT FLUSH SPY




**Stalton + штукатурка**

**Только с помощью**

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Многopустотная  
железобетонная плита**




**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

**Только с помощью**

MOUNTING KIT FLUSH SPY


Ссылки по теме

## СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz


Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz


Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz


Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH SPY  
414 90 01

Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 50  
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 50  
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 50  
413 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 50  
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPREAD LENS 50  
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPY TUBE  
414 01 00

Фото проекта

