

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY FOCUS ON 927

414 365 811 92

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 365 811 92 В)
БЕЛЫЙ (414 365 811 92 W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm
INCL. 1 x ADJUSTABLE REFLECTOR 11°-44°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светильник: 392 lm // 12 W // 33 lm/W

Класс: III





















Вес: 0.5 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных










Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
COVERSET R 90-100

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_365_811_XX_HAND.pdf](#)

SPY FOCUS ON 927
414 365 811 92

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W DIM8 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2(2)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM8 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -</p>

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 1(1) / 1(1) /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 2(4) / 2(4) /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 2 / 2 /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 2(2) / 1(1) /</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 2(2) / 2(4) /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светодиодов: 2(2) / 2(2) /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 2 > 3 / 2 > 3 /</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 5(5) / 4(2) /</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светодиодов: 5(5) / 4(2) /</p>			

Ссылки по теме
COVERSETS

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET R 100 204 00 100</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET R 90 204 00 90</p>
---	---

Фото проекта

