

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**ТОPIX WW**

304 17 02

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 41 мм

Глубина встройки: 38 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 17 02 A)  
БЕЛЫЙ (304 17 02 W)

INCL. 2 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 3000K  
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 240 lm // 2 W // 122 lm/W  
Светильник: 31 lm // 3 W // 12 lm/W

Класс: III

Вес: 0.1 КГ

Уровень защиты: IP20





















Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
CONCRETE BOX 153  
CONCRETE BOX TR 154


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304\\_17\\_01\\_HAND.pdf](#)

**ТОPIX WW**  
304 17 02

**Ссылки по теме**  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2-&gt;6 / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 2-&gt;5</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 2-&gt;5</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 2-&gt;5</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 2-&gt;5</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(3)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4-&gt;6(6)</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5-&gt;7</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 3(3)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 9(9) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2-&gt;7(5) / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 6(5) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5 / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 10(10) / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2-&gt;11 / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2-&gt;15(15) / - / -</p>

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 2 >15(15) /

**Ссылки по теме**


## МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX 153  
302 20 21

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX TR 154  
302 20 22

Фото проекта

