


Каталожная группа: ПЛАФОНЫ

# AMBRA LED motion

**НОВИНКА!**

| Код                  | тип источника | Мощность LED [Вт] | Мощность системы [Вт] | Цвет LED | Световой поток LED [лм] <sup>1)</sup> | Световой поток [лм] <sup>1)</sup> | Цветовая температура [К] | CRI [Ra] | Размеры [mm] L H | Вес [кг] |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|
| 100041.5L012.101.920 | LED           | 8                 | 8                     | White    | 740                                   | 490                               | 3000                     | >80      | 290 100          | 0,6      |
| 100041.5L013.101.920 | LED           | 8                 | 8                     | White    | 740                                   | 500                               | 4000                     | >80      | 290 100          | 0,6      |
| 100041.5L022.201.920 | LED           | 25                | 30                    | White    | 2850                                  | 1660                              | 3000                     | >80      | 390 100          | 1,2      |
| 100041.5L023.201.920 | LED           | 25                | 30                    | White    | 3110                                  | 1800                              | 4000                     | >80      | 390 100          | 1,2      |

<sup>1)</sup> Тolerантность светового потока +/- 10%**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Современный светодиодный плафон IP40 с датчиком движения

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Корпус:** корпус с листовой стали**Тип диффузора:** опаловый акрил**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолок или стену**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** так**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****Примечания:** В случае установки слишком большой дальности датчика может выступить реакция на движение через двери, стекла и тонкие стены - В таком случае надо правильно отрегулировать датчик; ВНИМАНИЕ! Нет возможности подсоединения аварийного модуля**Применение:** помещения общественного пользования, подъезды, коридоры, гостиные

Каталожная группа: ПЛАФОНЫ

# AMBRA LED motion

