

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**KIX HP 93011**

232 10 21 931

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 10 21 931 A)  
DARK GREY (232 10 21 931 N)

ADJUSTABLE  
INCL. 1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 3000K / 1995lm  
INCL. 1 x REFLECTOR SP-11°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1995 lm // 16 W // 122 lm/W  
Светильник: 1768 lm // 20 W // 92 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных



















Опции: LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Аксессуары: KAP KIX  
HONEYCOMB KIX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232\\_10\\_21\\_9XX\\_HAND.pdf](#)

**KIX HP 93011**  
232 10 21 931


**Ссылки по теме**  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / - / - / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1) / - / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / 2 / - / - / -</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / 2 / - / - / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / 2 / - / - / -</p>		

Ссылки по теме


## СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



HONEYSOMB KIX  
232 10 03

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



КАР KIX  
232 10 00

 DELTALIGHT®

KIX HP 93011  
232 10 21 931

Спецификация

Фото проекта

