

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**STIG 830**

232 20 83

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: DARK GREY (232 20 83 N)

**ADJUSTABLE**

INCL. 1 x LED WHITE 4,1-8,7W / CRI>80 / 3000K / max.723lm

INCL. 1 x LENS

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm<sup>2</sup> 2m

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 723 lm // 8 W // 87 lm/W  
Светильник: 257 lm // 10 W // 26 lm/W

Класс: III

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP65





















Минимальное расстояние: нет данных

















Опции: PIN 16 / STRAP  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232\\_20\\_83\\_HAND.pdf](#)

**STIG 830**  
232 20 83

**Ссылки по теме**  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3 / - / 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 3</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 3</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 &gt; 2</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(2)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 &gt; 3(3)</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3 &gt; 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 &gt; 3</p>

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 3(1)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 &gt; 3(2)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 &gt; 3</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM8 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 5(5) / 5(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 2(2) / 2(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(4)</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3 / 3 / 3</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(4)</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 5(5) / 5(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8(8) / 7(6) / 5(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8(8) / 7(6) / 5(4)</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8(8) / 7(6) / 5(4)</p>

## Ссылки по теме

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>SBOX 216 12 00</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>SBOX 350 mA / 10W 216 14 35 120-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---	---

## Ссылки по теме

### АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




PIN 16  
229 01 16

**Ссылки по теме**

**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



STRAP  
232 20 99

Фото проекта

