

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

CARREE X LED 92733-65 S1

202 206 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 80 мм

Толщина монтажной поверхности: max.35

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 206 811 922 A)
БЕЛЫЙ (202 206 811 922 W)
DARK GREY (202 206 811 922 N)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.PC CLEAR

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 743 lm // 7 W // 111 lm/W
Светильник: 8 W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_206_811_XXX_HAND.pdf](#)

CARREE X LED 92733-65 S1
202 206 811 922

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

CARREE X LED 92733-65 S1
202 206 811 922

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67
Количество светильников: 2 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 2(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / - / -

Фото проекта

