

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

CARREE X LED 93033-65 S2

202 207 811 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 80 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 207 811 932 A)
БЕЛЫЙ (202 207 811 932 W)
DARK GREY (202 207 811 932 N)

NONADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

INCL. PC CLEAR

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 8 W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: (EXPOSED) CONCRETE PACK S75 / C S75 / T S75
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_207_811_XXX_HAND.pdf](#)

08/12/2017 19:33:21

CARREE X LED 93033-65 S2
202 207 811 932


Совместимость с потолком



Бетон

Опциональный


[EXPOSED CONCRETE PACK S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK C S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK T S75](#)




Бетон + штукатурка

Опциональный

[CONCRETE PACK S75](#)
[CONCRETE PACK C S75](#)
[CONCRETE PACK T S75](#)



**Многopустотная
железобетонная плита**




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

CARREE X LED 93033-65 S2
202 207 811 932

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz















Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 (1)

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 312 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 3(3) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3->3 / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / - / -		

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА





Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE PACK C S75 207 02 9071 C	Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE PACK S75 207 02 9071	Ссылка на сайт / Техническое описание  CONCRETE PACK T S75 207 02 9071 T	Ссылка на сайт / Техническое описание  EXPOSED CONCRETE PACK C S75 207 02 9093 C
Ссылка на сайт / Техническое описание  EXPOSED CONCRETE PACK S75 207 02 9093	Ссылка на сайт / Техническое описание  EXPOSED CONCRETE PACK T S75 207 02 9093 T		

Фото проекта

