

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

DEEP RINGO S LED 92733 S2

202 282 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 90 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 282 811 922 B)
БЕЛЫЙ (202 282 811 922 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 282 811 922 MMAT)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светильник: 800 lm // 12 W // 67 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP43/20-20/20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161
MOUNTING KIT 75
(EXPOSED) CONCRETE PACK S75 / C S75 / T S75
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_282_811_XXX_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO S LED 92733 S2
202 282 811 922


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью

[MOUNTING KIT 75](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75](#)
[PLASTERKIT 161](#)



Бетон

Опциональный


[EXPOSED CONCRETE PACK S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK C S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK T S75](#)



Бетон + штукатурка

Опциональный


[MOUNTING KIT 75](#)
[PLASTERKIT 161](#)
[CONCRETE PACK S75](#)
[CONCRETE PACK C S75](#)
[CONCRETE PACK T S75](#)
[CONCRETE BOX 161](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью


[PLASTERKIT 161](#)
[CONCRETE BOX 161](#)



**Многopустотная
железобетонная плита**

Опциональный

[EXPOSED CONCRETE PACK S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK C S75](#)
[EXPOSED CONCRETE PACK T S75](#)




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Опциональный

[PLASTERKIT 161](#)
[CONCRETE PACK S75](#)
[CONCRETE PACK C S75](#)
[CONCRETE PACK T S75](#)
[CONCRETE BOX 161](#)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 161
207 01 161

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Ссылки по теме


МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE PACK C S75
207 02 9071 C

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE PACK S75
207 02 9071

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE PACK T S75
207 02 9071 T

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




EXPOSED CONCRETE PACK C S75
207 02 9093 C

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



EXPOSED CONCRETE PACK S75
207 02 9093

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




EXPOSED CONCRETE PACK T S75
207 02 9093 T

[Ссылки по теме](#)

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT T 75
202 00 75

 DELTALIGHT®

DEEP RINGO S LED 92733 S2
202 282 811 922

Спецификация

Фото проекта

