

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

## DIRO TRIMLESS LED 92733

202 144 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 95 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 144 811 922 B)  
БЕЛЫЙ (202 144 811 922 W)  
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 144 811 922 MMAT)

NON ADJUSTABLE  
INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm  
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W  
Светильник: 12 W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ  
Уровень защиты: IP23/20  
Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_144\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**DIRO TRIMLESS LED 92733**  
202 144 811 922


**Совместимость с потолком**



**Гипсокартон**

**Только с помощью**


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Штукатурка**

**Только с помощью**


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Бетон + штукатурка**

**Только с помощью**


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Stalton + штукатурка**

**Только с помощью**

[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**


**Только с помощью**

[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)

**DIRO TRIMLESS LED 92733**  
202 144 811 922

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

#### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
202 11 82 OFA

 DELTALIGHT®

DIRO TRIMLESS LED 92733  
202 144 811 922

Спецификация

Фото проекта

