

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**GRAND REO 93020 S1**

202 391 21 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 102 мм

Глубина встройки: 120 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 391 21 932 B-B)  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 391 21 932 W-B)  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 391 21 932 W-W)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 3000K / max.2752lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-20°

EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W  
Светильник: 2391 lm // 28 W // 86 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP43/20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 193  
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Аксессуары: HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_391\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**GRAND REO 93020 S1**  
202 391 21 932


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**




**Штукатурка**



**Дерево**

**Опциональный**  
PLASTERKIT 193



**Stalton + штукатурка**


**Только с помощью**

PLASTERKIT 193

**GRAND REO 93020 S1**  
202 391 21 932

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: - / 1 / -


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1  
300 48 700 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5  
300 48 700 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  
300 48 700 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 25W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8  
300 90 123

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

## МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 193  
207 01 193

Ссылки по теме

## СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78  
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78  
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78  
201 02 04

 DELTALIGHT®

GRAND REQ 03020 S1  
202 391 21 932

Спецификация

Фото проекта

