

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

GRAND REO TRIMLESS 93035

202 395 21 933

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 130 мм

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 3000K / max.2752lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-35°

EXCL. LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W
Светильник: 2437 lm // 28 W // 87 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM


Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Требования: MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS
GRAND REO TR TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_395_21_XXX_HAND.pdf](#)

GRAND REO TRIMLESS 93035
202 395 21 933


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


MOUNTING KIT GRAND REO
TRIMLESS



Гипсокартон

Только с помощью

MOUNTING KIT GRAND REO
TRIMLESS



Штукатурка


Только с помощью

MOUNTING KIT GRAND REO
TRIMLESS

GRAND REO TRIMLESS 93035
202 395 21 933

Ссылки по теме СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: - / 1 / -


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1
300 48 700 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое
описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5
300 48 700 ED5
















Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое
описание




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL
300 48 700 MDL

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 29W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание  MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS 202 39 60

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78
201 02 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78
201 02 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78
201 02 04

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø102

GRAND REO TR TUBE
202 03 00