

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

HELI 1 SCREEN LED WW

202 04 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 85 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 04 12 A)
БЕЛЫЙ (202 04 12 W)

INCL. 1 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 3000K
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Светильник: 40 lm // 2 W // 20 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных





















Опции: PLASTERKIT 186
CONCRETE BOX 186
MOUNTING KIT 75
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_04_14_HAND.pdf](#)


HELI 1 SCREEN LED WW 202 04 12

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->12 / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5->7	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(7)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->12(12)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->14	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/ 50-60Hz Количество светильников: 6(6)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19(19) / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/ 50-60Hz Количество светильников: 4->14(11) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->13(11) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / - / -
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/ 50-60Hz Количество светильников: 20(20) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18->23 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4 >31(31) / /

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4 >31(31) / /

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 186
207 01 186

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 186
270 11 186

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

HELI 1 SCREEN LED WW
202 04 12

Фото проекта

