

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS BR8 92729

403 01 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 160 мм

ADJUSTABLE 0°-15° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-29°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светильник: 592 lm // 12 W // 50 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX COVER

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [403_01_811_XXX_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS BR8 92729
403 01 811 922

Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 112

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме


МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
400 92 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
400 92 00 OFA

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX LINEAR SPREAD LENS
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS
400 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SPREAD LENS
400 03 03

Ссылки по теме

ДРУГОЕ


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø102

MAX COVER ROUND TRIMLESS
400 00 30

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



102 102

MAX COVER SQUARE TRIMLESS
400 00 35

 DELTALIGHT®

IMAX ADJUSTABLE TRIMLESS BR8 92729
403 01 811 922

Спецификация

Фото проекта

