

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS XR13 92743

403 11 13 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 185 мм

ADJUSTABLE 0°-15° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 11W / CRI>95 / 2700K / 965lm

INCL.1 x REFLECTOR-WFL-43°

EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 965 lm // 11 W // 88 lm/W
Светильник: 704 lm // 13 W // 56 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES


Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX COVER

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [403_11_13_832_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS XR13 92743

403 11 13 922


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4(3)

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
400 92 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
400 92 00 OFA

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




Ссылки по теме

ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



IMAX ADJUSTABLE TRIMLESS XR13 92743
403 11 13 922

Фото проекта

