

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

### iMAX ADJUSTABLE XR13 93043

402 11 13 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 98 мм

Глубина встройки: 170 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°  
 INCL.1 x LED WHITE 11W / CRI>95 / 3000K / 965lm  
 INCL.1 x REFLECTOR-WFL-43°  
 EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 965 lm // 11 W // 88 lm/W  
 Светильник: 527 lm // 13 W // 42 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !  
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER  
 MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [402\\_11\\_13\\_932\\_HAND.pdf](#)

**iMAX ADJUSTABLE XR13 93043**  
402 11 13 932

**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Гипсокартон**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Штукатурка**

**Оptionальный**

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Дерево**

**iMAX ADJUSTABLE XR13 93043**  
402 11 13 932

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 4(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 4(3)

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX  
400 90 01

Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL  
400 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB  
400 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX LINEAR SPREAD LENS  
400 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS  
400 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MAX SPREAD LENS  
400 03 03

Ссылки по теме


**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX COVER ROUND  
400 00 11

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IMAX COVER ROUND FLUSH  
400 00 19

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER ROUND IP  
400 00 21

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER SQUARE  
400 00 55



IMAX ADJUSTABLE XR13 93043  
**402 11 13 932**

## Спецификация

Фото проекта

