

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

### iMAX XR13 92743

401 11 13 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 98 мм

Глубина встройки: 170 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

NONADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 11W / CRI>95 / 2700K / 965lm

INCL.1 x REFLECTOR-WFL-43°

EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 965 lm // 11 W // 88 lm/W  
Светильник: 527 lm // 13 W // 42 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !  
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: MOUNTING SET S2  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM


Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER  
MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [401\\_11\\_13\\_922\\_HAND.pdf](#)

iMAX XR13 92743  
401 11 13 922


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX




**Гипсокартон**

**Оptionальный**


MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX



**Штукатурка**




**Дерево**



**Бетон**

**Только с помощью**


MOUNTING SET S2




**Бетон + штукатурка**

**Только с помощью**

MOUNTING SET S2




**Stalton + штукатурка**



**Многopустотная  
железобетонная плита**

**Только с помощью**

MOUNTING SET S2



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**


**Только с помощью**

MOUNTING SET S2

Ссылки по теме

**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4(3)

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX  
400 90 01


Ссылки по теме  
**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL  
400 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB  
400 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX LINEAR SPREAD LENS  
400 03 02

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS  
400 03 04


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX SPREAD LENS  
400 03 03

Ссылки по теме  
**MOUNTING SET S2**


[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING SET S2  
400 99 00


Ссылки по теме  
**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX COVER ROUND  
400 00 11

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX COVER ROUND FLUSH  
400 00 19

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER ROUND IP  
400 00 21

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER SQUARE  
400 00 55

IMAX XR13 92743  
401 11 13 922

Фото проекта

