

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

KIX S PIN

232 09 831

Спецификация

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 09 831 A)
DARK GREY (232 09 831 N)

ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 1,1-2,3W / CRI>80 / 3000K

INCL.1 x LENS 10°

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 223 lm // 2 W // 110 lm/W
Светильник: 159 lm // 3 W // 60 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных





















Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM
CBOX / CBOX 350mA
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


















Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232_09_XXX_HAND.pdf](#)

KIX S PIN
232 09 831

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3->12 / - / 3->12	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 3->11
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 300 48 700 WDL Количество светильников: 3->11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5->7	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(7)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->12(12)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->14	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 6(6)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4->6	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->11

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->12(6)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 10->12(42)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 4W 300 90 22 120-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 300 90 93 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2->6(4)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 300 90 118 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7->7	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 300 90 123 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->14	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19(19) / 19(19) / 19(15)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 4->14(11) / 13(8) / 12(5)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / 11(8) / 7(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->12(11) / 2->12(8) / 2	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11 / 11 / 10	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / 11(8) / 7(5)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11(11) / 11(8) / 9(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 20(20) / 10(10) / 10(15)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18->22(12) / 22(10) / 22	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4->21(21) / 22(22) / 10(15)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4->21(21) / 22(22) / 10(15)			





Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

Ссылка на сайт / Техническое описание  LOGIC 60 BOX R 213 19 10
--

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание  CBOX 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  CBOX 350 mA / 10W 216 14 35 120-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---	---



KIX S PIN
232 09 831

Спецификация

Фото проекта

