

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**LOGIC 60 R A93020**

213 46 811 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 61 мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (213 46 811 932 ANO)  
ЧЕРНЫЙ (213 46 811 932 B)

INCL. 1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²

ESG 5mm

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W  
Светильник: 715 lm // 8 W // 88 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP67





















Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
LOGIC 60 BOX R  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213\\_46\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**LOGIC 60 R A93020**  
213 46 811 932

**Ссылки по теме**  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48V DIM9<br/>300 90 67<br/>Количество светильников: 2 / - / -</p>           | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br/>300 48 350 ED1<br/>Количество светильников: 1</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br/>300 48 350 ED5<br/>Количество светильников: 1</p>               | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br/>300 48 350 MDL<br/>Количество светильников: 1</p>                   |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br/>300 48 350 WDL<br/>Количество светильников: 1</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br/>300 48 500 ED1<br/>Количество светильников: 1</p>               | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br/>300 90 110<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1</p>         | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W<br/>300 90 91<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1)</p>               |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8<br/>300 90 3112<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2)</p>     | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8<br/>300 90 116<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2 &gt; 2</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W<br/>300 90 108<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1(1)</p>           | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER<br/>300 90 914<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 3(3) / - / -</p>        |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1<br/>300 90 64<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1) / - / -</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 125<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1(1) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 68<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br/>300 90 61<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2 / - / -</p>       |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 124<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 60<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2) / - / -</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br/>300 90 63<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 3(3) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br/>300 90 135<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 3 &gt; 3 / - / -</p> |


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5/5V / /

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5/5V / /

**Ссылки по теме**

## ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LOGIC 60 BOX R  
213 19 10

**Ссылки по теме**


## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




СВОХ  
216 12 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




СВОХ 350 mA / 10W  
216 14 35  
120-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IP68 CONNECTION KIT  
216 12 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IP68 CONNECTOR 3P  
216 12 02

Фото проекта

