

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

LOGIC 60 R MOON 93020

213 45 10 811 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 61 мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (213 45 10 811 932 АНО)

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-20°

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²

ESG 5mm

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 347 lm // 8 W // 42 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP67





















Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_45_10_811_XXX_HAND.pdf](#)

LOGIC 60 R MOON 93020
213 45 10 811 932

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48V DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 > 2</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / - / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2 / - / -</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3 > 3 / - / -</p>


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5/5V / /

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5/5V / /

Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LOGIC 60 BOX R
213 19 10

Ссылки по теме


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




СВОХ
216 12 00

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




СВОХ 350 mA / 10W
216 14 35
120-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02

Фото проекта

