

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**MIDISPY TRIMLESS 82720**

414 222 822

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 130 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 222 822 B)  
БЕЛЫЙ (414 222 822 W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°  
INCL. 1 x LED WHITE 4,1W / CRI>80 / 2700K / 420lm  
INCL. 1 x LENS FL-20°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 420 lm // 4 W // 103 lm/W  
Светильник: 359 lm // 5 W // 76 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Требования: MIDISPY TUBE  
MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_222\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**MIDISPY TRIMLESS 82720**  
414 222 822


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

Только с помощью


[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)



**Гипсокартон**

Только с помощью


[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)



**Штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS](#)

**MIDISPY TRIMLESS 82720**  
414 222 822

Ссылки по теме

**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM5  
300 90 67

Количество светильников: 3 / -


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 4->6 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 8(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 8(8) / -

Ссылки по теме

## МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT MIDISPY TRIMLESS  
414 90 02

Ссылки по теме

## СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MIDISPY TUBE  
414 03 00

 DELTALIGHT®

MIDISPY TRIMLESS 82720  
414 222 822

Спецификация

Фото проекта

