

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MINI DEEP RINGO 82720

415 122 822

[Ссылка на сайт](#)



86

Ø73



Контурная форма/размер:  67 мм

Глубина встройки: 90 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 122 822 В)
БЕЛЫЙ (415 122 822 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (415 122 822 ММАТ)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 4,1-6W / CRI>80 / 2700K / max.558lm

INCL.1 x LENS FL-20°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светильник: 493 lm // 7 W // 71 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_12x_xxx_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO 82720
415 122 822

Совместимость с потолком



Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка



**Многопустотная
железобетонная плита**




**Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

MINI DEEP RINGO 82720
415 122 822


Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: 3 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание



























LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Количество светильников: 3


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 3
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 312 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->3(3)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3->3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->3
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 3(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3->3(3)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 5(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 4(3) / 3(2)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3 / 3	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(2)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(2)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 5(5) / 5(5)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 4->6 / 3->6	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8(8) / 7(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37

| 6

MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04

Фото проекта

