

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040

415 311 933

[Ссылка на сайт](#)



59

Ø59



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 311 933 В)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm

INCL. 1 x REFLECTOR WFL-40°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 587 lm // 6 W // 92 lm/W
Светильник: 323 lm // 8 W // 44 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
SPY TUBE
TUBE SL
TUBE SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_311_933X_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040
415 311 933


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040
415 311 933

Ссылки по теме СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 2 / -


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 2


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 2


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL


Количество светильников: 2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL
300 48 350 WDL
Количество светильников: 2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->4 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
415 91 60

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



53

SPY TUBE
414 01 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



51

TUBE SBL
415 32 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



51

TUBE SL
415 32 04

 DELTALIGHT®

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040
415 311 933

Спецификация

Фото проекта

