

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI REO 83020

415 112 832

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 67 мм

Глубина встройки: 60 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 112 832 B)
БЕЛЫЙ (415 112 832 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (415 112 832 MMAT)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 4,1-6W / CRI>80 / 3000K / max.558lm

INCL. 1 x LENS FL-20°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светильник: 526 lm // 7 W // 76 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_112_XXX_HAND.pdf](#)

MINI REO 83020
415 112 832

Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Штукатурка




Дерево




Бетон




Бетон + штукатурка



Stalton + штукатурка




**Многослойная
железобетонная плита**



**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 3 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 112

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 3(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 5(5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 4(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3 / 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 5(5)

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->6 / 3->6

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04

Фото проекта

