

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

MINI REO OK 92740

415 221 923

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  67 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 221 923 В)
БЕЛЫЙ (415 221 923 W)

ADJUSTABLE 0°- 20°

INCL. 1 x LED WHITE 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm

INCL. 1 x REFLECTOR WFL-40°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 587 lm // 6 W // 92 lm/W
Светильник: 513 lm // 8 W // 70 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_221_9XX_HAND.pdf](#)

MINI REO OK 92740
415 221 923


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон











Штукатурка




Дерево

MINI REO OK 92740
415 221 923

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8 300 90 67 Количество светильников: 2 / -</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 2</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 2</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 2</p>
<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 2</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p><u>Ссылка на сайт</u> / <u>Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 312 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)</p>

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->4 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04

Фото проекта

