

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**MINI REO OK1 93040**

415 211 933

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 76 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 211 933 B)  
БЕЛЫЙ (415 211 933 W)

ADJUSTABLE 0°- 20° / 350°  
INCL. 1 x LED WHITE 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm  
INCL. 1 x REFLECTOR WFL-40°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 587 lm // 6 W // 92 lm/W  
Светильник: 513 lm // 8 W // 70 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB  
MINI REO SOFTENING LENS  
MINI REO GLASS SBL


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415\\_211\\_933X\\_HAND.pdf](#)

**MINI REO OK1 93040**  
415 211 933


**Совместимость с потолком**




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

**MINI REO OK1 93040**  
415 211 933

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8  
300 90 67

Количество светильников: 2 / -


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 2


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 2


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 2


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 2

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3->4 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / -

Ссылки по теме


**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MINI REO GLASS SBL  
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO HONEYCOMB  
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO SOFTENING LENS  
415 03 04