

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI SPY II OK

414 132 839

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  67 мм

Глубина встройки: 80 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 132 839 В-В)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 132 839 W-В)

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 4,1W / CRI>80 / 3000K / 420lm

INCL. 1 x LENS FL-20°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 420 lm // 4 W // 103 lm/W
Светильник: 350 lm // 5 W // 74 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_132_XXX_HAND.pdf](#)

MINI SPY II OK
414 132 839


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Дерево

MINI SPY II OK
414 132 839

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8 300 90 67
Количество светильников: 3 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL
Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 110-240V / 50-60Hz 300 90 91
Количество светильников: 3(2)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 312
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->6 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / -

MINI SPY II OK
414 132 839

Фото проекта

