

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

## MINIGRID IN ZB 2 92733

202 70 812 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  219 x 109 мм

Глубина встройки: 113 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 70 812 922 A)  
БЕЛЫЙ (202 70 812 922 W)

ADJUSTABLE 0°- 30°  
INCL.2 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm  
INCL.2 x REFLECTOR FL-33°  
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 2064 lm // 20 W // 105 lm/W  
Светильник: 24 W

Класс: III

Вес: 0.9 КГ

Уровень защиты: IP23/20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: MINIGRID IN ZB 2 BOX L  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_70\\_812\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**MINIGRID IN ZB 2 92733**  
202 70 812 922


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Только с помощью**


MINIGRID IN ZB 2 BOX L



**Гипсокартон**

**Только с помощью**

MINIGRID IN ZB 2 BOX L



**Штукатурка**

**Только с помощью**

MINIGRID IN ZB 2 BOX L

**MINIGRID IN ZB 2 92733**  
202 70 812 922

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67  
Количество светильников: 1 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5  
Количество светильников: 0,5

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL  
Количество светильников: 0,5


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 0,5


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 0,5(0,5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 0,5


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 0,5


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 1(0,5)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0,5)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 0,5(0,5) / 0,5(0,5) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 1 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 0,5(0,5) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(0,5) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: - / 1 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

**Ссылки по теме**

**МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ БЕСКОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MINIGRID IN ZB 2 BOX L  
202 70 98 02

 DELTALIGHT®

Спецификация

MINIGRID IN ZB 2 92733  
202 70 812 922

Фото проекта

