

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**PINTOR 63 TRIMLESS BR 93018**

202 403 811 931

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 120 мм

ADJUSTABLE 0°- 30° / 355°  
 INCL.1 x LED WHITE 7,1-15W / CRI>90 / 3000K / max.1446lm  
 INCL.1 x REFLECTOR SP-18°  
 EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1446 lm // 15 W // 102 lm/W  
 Светильник: 1050 lm // 17 W // 61 lm/W

Класс: III

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: RECESSED VOLUME @ 700mA : Ø390 x 120 (700mA not to be used in concrete)

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM


Аксессуары: HONEYCOMB 50  
 LINEAR SPREAD LENS 50  
 SPREAD LENS 50  
 SOFTENING LENS 50  
 GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE S  
 MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS  
 PINTOR 63 FRONTRING

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_403\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

PINTOR 63 TRIMLESS BR 93018  
202 403 811 931


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS



**Гипсокартон**

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS



**Штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS




**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT PINTOR 63  
TRIMLESS


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / 2


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1  
300 48 700 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5  
300 48 700 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  
300 48 700 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W  
300 90 93

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8  
300 90 118

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8  
300 90 123  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2 / 2 / 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 1(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / 2->4

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / 3(2)

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT PINTOR 63 TRIMLESS  
202 40 092

Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 50  
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 50  
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 50  
413 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 50  
413 03 04


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø50

SPREAD LENS 50  
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø60

SPY TUBE S  
414 02 00

Ссылки по теме

### ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø67

PINTOR FRONT RING 63  
202 40 63