

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

PINTOR 90 ST BR 92720 S1

202 406 21 921

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  146 мм

Глубина встройки: 170 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 406 21 921 B)
БЕЛЫЙ (202 406 21 921 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 2700K / max.2653lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°
EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 2653 lm // 24 W // 113 lm/W
Светильник: 2191 lm // 28 W // 78 lm/W

Класс: III

Вес: 1 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: RECESSED VOLUME @ 700mA : Ø300 x 170

Опции: LED POWER SUPPLY 500 / 600 / 700mA-DC DIM

Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Требования: PINTOR 90 TUBE


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_406_21_XXX_HAND.pdf](#)

PINTOR 90 ST BR 92720 S1
202 406 21 921


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево

PINTOR 90 ST BR 92720 S1
202 406 21 921

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: - / 1 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1
300 48 700 ED1
Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5
300 48 700 ED5
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL
300 48 700 MDL
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

СВЕТ ОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78
201 02 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø86

PINTOR 90 TUBE
414 06 00

PINTOR 90 ST BR 92720 S1
202 406 21 921

Фото проекта

