

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

PINTOR 90 ST XR09 93011 S1
202 406 20 931

[Ссылка на сайт](#)




Контурная форма/размер:	⌀ 146 мм
Глубина встройки:	170 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.30
Доступные цвета:	ЧЕРНЫЙ (202 406 20 931 B) БЕЛЫЙ (202 406 20 931 W)
ADJUSTABLE 0°- 30° / 355° INCL.1 x LED XICATO ARTIST 13,6-19,5W / CRI>95 / 3000K / max.1110lm INCL.1 x REFLECTOR SP-11° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC	
Светодиодная Техника:	Источник света: 1110 lm // 19 W // 57 lm/W Светильник: 889 lm // 22 W // 40 lm/W
Класс:	III
Вес:	1 КГ
Уровень защиты:	IP23/20
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
Аксессуары:	HONEYCOMB 78 SOFTENING LENS 78 GLASS SBL 78
Требования:	PINTOR 90 TUBE


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_406_20_XXX_HAND.pdf](#)

PINTOR 90 ST XR09 93011 S1
202 406 20 931


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево

PINTOR 90 ST XR09 93011 S1
202 406 20 931

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: - / 1 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1
300 48 700 ED1
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5
300 48 700 ED5
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL
300 48 700 MDL
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 35W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(0)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 0

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(0)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 0

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(0)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2 / 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2) / 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2) / 2(1)

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78
201 02 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø86

PINTOR 90 TUBE
414 06 00

PINTOR 90 ST XR09 93011 S1
202 406 20 931

Фото проекта

