

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SNEAK-R TRIMLESS 920

415 362 920

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 130 мм

Доступные цвета: БЕЛЫЙ (415 362 920 W)
Серебряный серый цвет (415 362 920 SG)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 11,7W / CRI>90 / 2700K / 1414lm

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1414 lm // 11 W // 124 lm/W
Светильник: 861 lm // 14 W // 64 lm/W

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_362_XX0_HAND.pdf](#)

SNEAK-R TRIMLESS 920
415 362 920


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)

SNEAK-R TRIMLESS 920
415 362 920

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 2(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3)

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS
415 91 102