

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 17:43:21

Спецификация

SNEAK-R TRIMLESS 930

415 362 930

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 130 мм

Доступные цвета: БЕЛЫЙ (415 362 930 W)
Серебряный серый цвет (415 362 930 SG)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 11,7W / CRI>90 / 3000K / 1467lm

EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1467 lm // 11 W // 129 lm/W
Светильник: 894 lm // 14 W // 66 lm/W

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_362_XX0_HAND.pdf](#)

SNEAK-R TRIMLESS 930
415 362 930


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)



**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

[MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS](#)

SNEAK-R TRIMLESS 930
415 362 930


Ссылки по теме СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)


















LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 125 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1(1)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 2(1)
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3)	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3)	

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание  MOUNTING KIT SNEAK-R TRIMLESS 415 91 102
--