

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY CLIP 82715

414 342 821

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 50 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 342 821 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 342 821 W-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (414 342 821 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 4,1-6W / CRI>80 / 2700K / max.558lm
INCL. 1 x LENS SP-15°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W
Светильник: 514 lm // 7 W // 75 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_342_XXX_HAND.pdf](#)

SPY CLIP 82715
414 342 821

Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Гипсокартон

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Многopустотная
железобетонная плита**




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8
300 90 67


Количество светильников: 3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5


Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 3


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110


220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91


110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112


110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116


220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108


110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119


220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121


220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92


110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 3(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120


110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3(3)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 5(5) / 5(5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz


Количество светильников: 4(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3 / 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 5(5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4->6 / 3->6

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH SPY
414 90 01

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 50
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 50
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 50
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPREAD LENS 50
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPY TUBE
414 01 00

Фото проекта

