

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### SPY CLIP 83015

414 342 831

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  50 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 342 831 B-B)  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 342 831 W-B)  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (414 342 831 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 4,1-6W / CRI>80 / 3000K / max.558lm

INCL.1 x LENS SP-15°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 558 lm // 6 W // 94 lm/W  
Светильник: 514 lm // 7 W // 75 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM  
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Аксессуары: HONEYCOMB 50  
LINEAR SPREAD LENS 50  
SPREAD LENS 50  
SOFTENING LENS 50  
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_342\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

SPY CLIP 83015  
414 342 831


### Совместимость с потолком



**Подвесной потолок**

Оptionальный

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Гипсокартон**

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY




**Штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Дерево**




**Бетон**



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY




**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Многopустотная  
железобетонная плита**




**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY


Ссылки по теме

## СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 3 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL


Количество светильников: 3

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->2

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(2)

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 3112

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->3(3)

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 3->3

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz


Количество светильников: 1(1)

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 2->3

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 12

110-240V / 0/50-60Hz


Количество светильников: 3(1)

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz


Количество светильников: 3->3(3)

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 5(5)


Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz


Количество светильников: 4(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3 / 3

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 3(3) / 3(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 5(5)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 4->6 / 3->6

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 8(8) / 7(6)

**Ссылки по теме**

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH SPY  
414 90 01

**Ссылки по теме**


**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 50  
413 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 50  
413 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 50  
413 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




SOFTENING LENS 50  
413 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPREAD LENS 50  
413 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPY TUBE  
414 01 00

Фото проекта

