

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY FOCUS CLIP 930

414 345 811 93

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 50 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 345 811 93 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (414 345 811 93 W-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (414 345 811 93 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm
INCL. 1 x ADJUSTABLE REFLECTOR 11°-44°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 408 lm // 12 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_345_811_XX_HAND.pdf](#)

SPY FOCUS CLIP 930

414 345 811 93


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Гипсокартон

Оptionальный


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY



Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY




Stalton + штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Многopустотная
железобетонная плита**























**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT FLUSH SPY

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM8 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2(2)</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 1(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 2(1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 2->2(2)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0 50-60Hz Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -</p>

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT FLUSH SPY
414 90 01

SPY FOCUS CLIP 930
414 345 811 93

Фото проекта

