

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### TWEETER TRIMLESS 93050

206 21 811 933

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (206 21 811 933 W-W)  
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ (206 21 811 933 B-W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm

INCL. 1 x REFLECTOR WFL-50°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W  
Светильник: 908 lm // 12 W // 76 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES


Требования: MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [206 21 811 XXX HAND.pdf](#)

**TWEETER TRIMLESS 93050**

206 21 811 933


**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

Только с помощью


[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)



**Гипсокартон**

Только с помощью


[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)



**Штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)



**Многопустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью

[MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS](#)


**TWEETER TRIMLESS 93050**

206 21 811 933

Ссылки по теме


**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Количество светильников: 2 / - / -

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



























LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL  
Количество светильников: 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL<br/>300 48 350 WDL<br/>Количество светильников: 1</p>                    | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br/>300 48 500 ED1<br/>Количество светильников: 1</p>                    | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br/>300 48 500 ED5<br/>Количество светильников: 1</p>                       | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br/>300 48 500 MDL<br/>Количество светильников: 1</p>                       |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br/>300 48 500 WDL<br/>Количество светильников: 1</p>                    | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br/>300 90 110<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1</p>               | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W<br/>300 90 91<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1)</p>                     | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8<br/>300 90 3112<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2)</p>             |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8<br/>300 90 116<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2-&gt;2</p>        | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W<br/>300 90 108<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 1(1)</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8<br/>300 90 119<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1</p>                  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8<br/>300 90 121<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1</p>                 |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W<br/>300 90 92<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1)</p>             | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8<br/>300 90 5120<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2-&gt;2(2)</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER<br/>300 90 914<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -</p>          | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1<br/>300 90 64<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -</p>   |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 125<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 68<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br/>300 90 61<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2 / 2 / -</p>            | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 124<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -</p>    |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 60<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br/>300 90 63<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br/>300 90 135<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 3-&gt;3 / 2-&gt;3 / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7<br/>300 90 134<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -</p> |

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

## МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS  
202 15 61 971

Ссылки по теме


## СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GLASS SBL 40  
201 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




HONEYCOMB 40  
201 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LINEAR SPREAD LENS 40  
201 03 02

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 40  
201 03 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPREAD LENS 40  
201 03 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TWEETER CLIP  
201 03 00

Фото проекта

