

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

YOU-TURN 20 92750

313 010 21 923

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 121 мм

Глубина встройки: 110 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 010 21 923 W-B)

ADJUSTABLE 0°- 90° / 350°
 INCL. 1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 2700K / max.2653lm
 INCL. 1 x REFLECTOR WFL-50°
 EXCL. LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC
 ON REQUEST : CRI > 95
 ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2653 lm // 24 W // 113 lm/W
 Светильник: 2431 lm // 28 W // 87 lm/W

Класс: III

Вес: 0.8 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: PLASTERKIT 185
 LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_010_21XXX_HAND.pdf](#)


YOU-TURN 20 92750

313 010 21 923


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево

Только с помощью


PLASTERKIT 185



Бетон + штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 185



Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 185



Многopустотная железобетонная плита + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 185


YOU-TURN 20 92750

313 010 21 923

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: - / 1 / -


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1
300 48 700 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5
300 48 700 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL
300 48 700 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 25W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69


110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 185
207 01 185

Фото проекта

